

## ASUS PRIME B650M-A WIFI II AMD B650 Zócalo AM5 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1EG0-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME B650M-A WIFI II

ASUS PRIME B650M-A WIFI II. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 7	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
<b>Memoria</b>		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	4	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Salidas para auriculares	1
Canales de memoria	Doble canal	Entrada de línea	✓
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Micrófono, jack de entrada	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Conector USB	USB tipo A
Memoria interna máxima *	128 GB	<b>Conexión</b>	
Memoria sin buffer	✓	Ethernet	✓
<b>Reguladores del almacenaje</b>		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Wifi *	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de HDDs soportados	4	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de unidades de almacenamiento compatibles	2	Bluetooth	✓
Compatibilidad con RAID	✓	Versión de Bluetooth	5.2
Niveles RAID	0, 1, 10	<b>Características</b>	
<b>Interno I/O</b>		Chipset *	AMD B650
USB 2.0, conectores *	2	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Componente para *	PC
Número de conectores SATA	4	Factor de forma *	micro ATX
Cantidad total de conectores SATA	4	Familia del chipset *	AMD
S/PDIF, conector de salida	✓	Alimentación	ATX
conector de audio	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Conector de panel delantero	✓		
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conector para ventilador	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	3
Conector de ventilador CPU	✓	<b>BIOS</b>	
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	4	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores COM	1	<b>Peso y dimensiones</b>	
Conector TPM	✓	Ancho	244 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Profundidad	244 mm
Conector para tiras LED RGB	✓	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		Cables incluidos	SATA
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Software incluido	ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Power Saving AI Suite 3 - TurboV EVO - DIGI+ VRM - PC Cleaner ASUS CPU-Z MyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode



4711387034934

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.